

Como proteger minha rede sem fio utilizando uma senha WPA-PSK/WPA2-PSK no ROTEADOR WIRELESS N TP-LINK?

Passo 1 Abra a página da internet e digite o endereço de IP (192.168.1.1) ou (192.168.0.1) em seguida pressione Enter.



Passo 2 Digite **admin** no nome de usuário (**User Name**) e a senha (**Password**) na página de acesso. Conforme figura abaixo.



Passo 3 Selecione **Wireless->Wireless Settings** localizado do lado esquerdo da página de configurações. Irá direcionar para a página abaixo.

Wireless Settings

SSID: TP-LINK_4B992E

Region: United States

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel: Auto

Mode: 11bgn mixed

Channel Width: Automatic

Max Tx Rate: 300Mbps

Enable Wireless Router Radio

Enable SSID Broadcast

Enable WDS

Save

Wireless Settings

SSID: Coloque um nome para sua rede sem fio.

Channel: Pode ser colocado auto, mas sugerimos que coloque 1, 6 ou 11 para uma melhor conexão.

Enable Wireless Router Radio e Enable SSID Broadcast: Devem ser sempre selecionados.

Passo 4 Clique em **Save** para salvar suas configurações.

Importante: Depois de clicar no botão **Save** irá aparecer uma mensagem “The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please [click here](#) to reboot.” (A mudança da configuração da rede sem fio não terá efeito até que o roteador seja reinicializado, por favor clique aqui). Não é necessário reiniciar o roteador até que seja finalizada a configuração de sua rede wireless.

The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please [click here](#) to reboot.

Passo 5 Selecione **Wireless->Wireless Security** No lado esquerdo do menu e verifique a opção **WPA-PSK/WPA2-PSK** no lado direito da página.

WPA-PSK/WPA2-PSK

Version: WPA2-PSK

Encryption: AES

PSK Password: TestTPLINK

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 63)

Group Key Update Period: 0 (in second, minimum is 30, 0 means no update)

Save

Version: WPA-PSK ou WPA2-PSK

Encryption: TKIP ou AES

PSK Password: Crie sua própria senha (no mínimo 8 caracteres e no máximo 63 caracteres).

Passo 6 Clique **Save** para salvar suas configurações.

Passo 7 Selecione **Systems Tools ->Reboot** no lado esquerdo do menu. **Reinicie (reboot)** o roteador para que todas as configurações tenham efeito.

System Tools

- Time Settings
- Diagnostic
- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- **Reboot**
- Password
- System Log
- Statistics

Reboot

Click this button to reboot the device.

Reboot